



ZÁVĚSNÝ VYSÍLAČ

Pokyny k instalaci

ROKONET

R I S C O G R O U P

ROKONET ELECTRONICS LTD.

www.rokonet.com

ISRAEL

Rokonet Electronics, Ltd.
14 Hachoma st. 75655
Rishon Letzion
Tel: +972-3-963-7777
Fax: +972-3-961-6584
e-mail: info@rokonet.co.il
www.rokonet.com

BRAZIL

Rokonet Brasil Ltda.
Tel: +55-21-2496.3544
Fax: +55-21-2496.3547
e-mail: rokonet-brasil@uol.com.br

ITALY

Rokonet Electronics SRL
Tel: +39-02-392-5354
Fax: +39-02-392-5131
e-mail: info@rokonet.it

UK

Rokonet U.K. Ltd.
Tel: +44-1527-576-765
Fax: +44-1527-576-816
Free Phone: 0800-269881
e-mail: info@rokonet.co.uk

USA

Rokonet Industries, Inc.
Tel: +1-305-592-3820
Fax: +1-305-592-3825
Toll Free: 1-800-344-2025
e-mail: sales@rokonetusa.com



5INT50 C

© 2/2004 Rokonet Electronics Ltd.

FIG 1



Obr. 1



RWR50P86800A: V Řecku je použití omezeno



RWT50PEUV2: V zemích Evropského Společenství není používání omezeno

Informace týkající se objednávání

Číslo součásti	Název
RWT50P86800A	Závěsný vysílač 868.65 MHz
RWT50EUV2	Závěsný vysílač 433,92 MHz

VŠEOBECNÝ POPIS

Závěsný vysílač je kompatibilní s rádiovými vysílači firmy Rokonet, určenými k signalizaci havarijních situací.

Každá jednotka je nastavena ve výrobě na některý z více než 16 milionů možných kódů, takže nejsou potřebné DIP spínače.

Jednotku napájí standardní 12V baterie (součást dodávky). Snadno se nosí zavěšena na nylonové šňůře, dodávané spolu s jednotkou.

NASTAVENÍ KOMUNIKACE VYSÍLAČ – PŘIJÍMAČ

Závěsný vysílač se nejprve musí sám identifikovat přijímači který je součástí systému tak, že do jeho paměti adres zapíše svoji zakódovanou adresu. Tento proces se skládá z následujících kroků::

1. Postupujte podle procedury pro WRITE MODE (mód zápisu), popsané v návodu k instalaci přijímače.
2. Odešlete zapisovací signál stisknutím tlačítka vysílače na dobu alespoň 3s, až přijímač ohlásí že kód adresy byl přijat.
3. Postupujte podle postupu pro kontrolu komunikace, popsaneho v příručce pro přijímač.
4. Nastavte přijímač do normálního módu.

STANDARDNÍ PROVOZ

Chcete-li závěsný vysílač uvést do provozu, stiskněte tlačítko vysílače až se rozsvítí červená dioda LED na vysílači. LED bude dále svítit, pokud bude tlačítko stisknuté.

Poznámka

Aby se baterie zbytečně nevybíjela je jednotka konstruována tak, aby svou zprávu vysílala jen 5s, a to i když tlačítko zůstane trvale stlačeno.

TEST VYBITÉ BATERIE

Test baterie se provede pokaždé když se stiskne tlačítko vysílače. Je-li baterie vybitá, začne červená LED blikat což znamená, že je nutno vyměnit 12V baterii.

A Zpráva "Low Battery" (vybitá baterie) se rovněž odešle do programovatelného přijímače.

VÝMĚNA BATERIE

Výměna baterie je snadno proveditelná. Skládá se z následujících kroků (Viz obr. 1):

1. Odšroubujte šroub na zadním krytu jednotky a odstraňte tento kryt.
2. Vyměňte 12V baterii. Dávejte přitom pozor na polaritu, označenou na desce PCB a na čelním platovém krytu.
3. Vraťte na místo zadní kryt a přišroubujte ho.
4. Pomocí přijímače proveďte kontrolu komunikace, abyste si ověřili správný provoz.

Poznámka

Společnost Rokonet není zodpovědná za provozní chování závěsného vysílače, jestliže se používá společně s výrobky jiných firem.

SPECIFIKACE

ELEKTRICKÉ SPECIFIKACE

Typ baterie:	23A, 12V Alkalická baterie (součást dodávky)
Spotřeba proudu:	1 μ A v záložním režimu
Typ modulace:	RWT50P86800A: ASK / RWT50EUV2: OOK
Životnost baterie:	1 rok
Dosah:	až 492 stop (150m) (LOS)

SPECIFIKACE TÝKAJÍCÍ SE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Odolnost proti rušení: 20V/m 80MHz až 1GHz
Provozní teplota : 0°C až 50°C (32°F až 122°F)
Teplota uskladnění : -20°C až 60°C (-4°F až 140°F)
Specifikace se mění bez upozornění.
Máte-li nějaké dotazy, obraťte se na vašeho dodavatele.

OMEZENÁ ZÁRUKA FIRMY ROKONET

Společnost Rokonet Electronics, Ltd. a její dceřinné společnosti a pobočky ("Prodávající ") poskytuje záruku za to, že její výrobky nebudou mít žádné vady v materiálu ani v provedení, v trvání 12 měsíců od data výroby. Protože Proávající výrobek neinstaluje ani nepřipojuje a protože výrobek může být používán spolu s výrobky které Proávající nevyrobil, nezaručuje prodávající funkčnost bezpečnostního systému jehož součástí je tento výrobek. Povinnosti a ručení prodávajícího v rámci této záruky jsou výslovně omezeny na opravy a výměny (podle rozhodnutí Proávajícího a v rozumné lhůtě po datu doručení) jakéhokoli výrobku který nesplňuje specifikace. Proávající neposkytuje žádné jiné záruky, výslovně formulované, nebo mlčky předpokládané, že výrobek bude prodejný, nebo že bude použitelný k nějakému konkrétnímu účelu.

V žádném případě nebude Proávající ručit za jakékoli následné nebo nahodilé škody, za porušení této nebo jiné záruky, výslovně formulované, nebo mlčky předpokládané, a nepřipadá v úvahu žádné jiné jeho ručení na jakékoli jiné bázi.

Do rámce povinností Proávajícího v rámci této záruky nepatří žádné výdaje za přepravu, nebo za instalaci, ani řádné ručení za přímé, nepřímé nebo následné škody nebo zpoždění.

Prodávající netvrdí, že jeho výrobek není možno odhalit nebo překonat; že jeho výrobek zabrání všem zraněním personálu a škodám na majetku v důsledku krádeže, vloupání, požáru nebo jiných vlivů; nebo že jeho výrobek bude za všech okolností zajišťovat adekvátní varování nebo ochranu. Nakupující si je vědom toho, že správně instalovaný a udržovaný alarm může pouze zmenšit riziko vloupání, krádeže nebo požáru bez varování, ale nemá pojištění nebo záruky, že k něčemu takovému nemůže dojít, nebo že v důsledku takových zásahů nenastane žádné zranění osob ani škody na majetku.

V důsledku toho Proávající neručí za žádné zranění osob, škody na majetku nebo ztráty na základě stížnosti že výrobek nevyvolal varování. Pokud ale Proávající bude činěn zodpovědným, přímo nebo nepřímo, za jakoukoli ztrátu nebo škodu spadající do rámce této záruky nebo jinak, nehledě na příčinu nebo zdroj, nepřekročí výše jeho ručení v žádném případě nákupní cenu výrobku a toto kompenzace bude představovat úplnou a výlučnou náhradu ze strany Proávajícího. Žádný zaměstnanec ani zástupce Proávajícího není oprávněn ke změně této záruky jakýmkoli způsobem, nebo k poskytnutí nějaké jiné záruky.

UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek by měl být jednou týdně testován .